

Руководство по эксплуатации

1. Включение. Нажмите и удерживайте кнопку с трубкой в течение 2 секунд, Bluetooth-гарнитура включится. Синий индикатор загорится несколько раз и hands-free автоматически подключится к мобильному телефону (при условии, что ранее устройства были сопряжены и Bluetooth на телефоне активирован).

2. Выключение. Нажмите и удерживайте кнопку с трубкой в течение 2 секунд, Bluetooth-гарнитура выключится.

3. Сопряжение. Перед первым использованием Bluetooth-гарнитура должна быть соединена с Bluetooth мобильного телефона. Ниже приведена процедура сопряжения.

(1) поместите Bluetooth-гарнитуру и телефон на расстоянии не далее 1 метра друг от друга.
(2) убедитесь, что Bluetooth-гарнитура находится в выключенном состоянии.

(3) нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку с трубкой на Bluetooth-гарнитуру, гарнитура включится, индикатор будет мигать синим.

(4) активируйте функцию Bluetooth у подключаемого мобильного телефона.

(5) в списке найденных устройств выберите BT BIAO-TA.

(6) введите код «0000» (если требуется) для подключения к Bluetooth-гарнитуру. При успешном подключении LED индикатор вашей Bluetooth-гарнитуры загорится синим в течение 2 секунд.

Примечание: Bluetooth-гарнитура автоматически выключится, если в течение 3 минут не произошло сопряжения с телефоном. Для повторного сопряжения повторите шаги процедуры.

4. Разорвать соединение с мобильным телефоном

Если вы хотите разорвать соединение с мобильным телефоном, например, для подключения другого телефона, следуйте следующим шагам (Bluetooth-гарнитура должна быть включена) :

(1) из меню Bluetooth подключенного мобильного телефона выберите подключенное устройство BT BIAO-TA, нажмите разорвать соединение.

(2) Bluetooth-гарнитура автоматически перейдет в режим сопряжения, после чего возможно будет подключить другой мобильный телефон по инструкции выше.

Примечание: после потери соединения Bluetooth-гарнитура автоматически отключится после 3 минут, если новое устройство не будет подключено.

5. Использование Bluetooth-гарнитуры

(1) принять входящий вызов

Во время входящего звонка Bluetooth-гарнитура будет подавать сигнал, нажмите зеленую кнопку с трубкой, чтобы ответить на звонок.

(2): завершить разговор

По окончании разговора нажмите кнопку с трубкой, чтобы завершить разговор.

(3) отклонить вызов

При входящем вызове нажмите кнопку с трубкой в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.

(4) звонок на последний набранный номер

Нажмите дважды кнопку с трубкой во время режима ожидания Bluetooth-гарнитуры.

6. Перевод разговора между устройствами

Во время разговора через Bluetooth-гарнитуру нажмите красную кнопку "mute/M" чтобы перевести разговор на телефон. Нажмите "mute/M" ещё раз, чтобы перевести разговор обратно на Bluetooth-гарнитуру.

7. Регулировки громкости

Во время разговора через Bluetooth-гарнитуру нажмите и удерживайте кнопку "+" или "-" для регулировки громкости.

8. Проигрывание музыки с телефона (если устройства сопряжены)

(1) нажмите «|>» для воспроизведения песни с мобильного устройства

(2) во время проигрывания нажмите «|>», чтобы перейти к следующей песне, длительное нажатие «|>» - выход из режима проигрывания

(3) нажатие кнопки с трубкой для паузы или воспроизведения.

9. Зарядка Bluetooth-гарнитуры

Перед первым использованием Bluetooth-гарнитуру необходимо зарядить, время полной зарядки составляет примерно 2-3 часа

(1) чтобы продлить срок службы батареи рекомендуется заряжать аккумулятор когда батарея разряжена. При низком заряде LED индикатор будет мигать раз в секунду, если вы продолжите использовать устройство громкой связи, это сократит срок службы батареи. Bluetooth-гарнитура автоматически отключится при нехватке заряда.

(2) красный LED индикатор будет гореть когда батарея полностью заряжена.

10. Использование и хранение

(1) не помещайте Bluetooth-гарнитуру во влажную среду, не подвергайте воздействию влаги и окружающей среды.

(2) не используйте агрессивные чистящие средства

(3) не соприкасайтесь Bluetooth-гарнитуру с металлическими и острыми предметами, это может вызвать поверхностные повреждения

(4) если вы не пользуетесь устройством долгое время, храните его в сухом месте при комнатной температуре, а также извлеките батарею.

11. Характеристики

Рабочее напряжение	3. 3-4. 2v
Уровень потребления	0.6 W
Рабочая температура	-20 - 50 C
Частотная характеристика	20Hz-15KHz
Расстояние передачи Bluetooth	10-15 м
Напряжение зарядки	5V / 500mA
Версия Bluetooth	v3.0 + EDR
Время зарядки	около 3 часов
Время непрерывного использования громкой связи	около 8 часов
Время ожидания	до 50 часов